

ОАО «Минский часовой завод»
220012, Минск, пр-т Независимости, 95

ТАЛОН

на бесплатный ремонт часов ЛУЧ 2616М/ ЛУЧ 2627М
в течение гарантийного срока

Дата и штамп о продаже

При отрыве талона мастерская ставит штамп и дату, что дает право потребителю в случае некачественно выполненных работ на повторный бесплатный ремонт часов в этой же мастерской.

[illegible]

Стоимость ремонта _____

Итого _____

Дата ремонта _____

ОАО «Минский часовой завод»
ПАСПОРТ (П702)

на часы механические
с центральной секундной стрелкой,
календарем и автоподзаводом
ЛУЧ 2616М/ ЛУЧ 2627М
с механизмом «Miyota» (Япония)
ГОСТ 10733-98

Дата продажи Штамп магазина

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы с ремнем или браслетом	- 1 шт.
Индивидуальная упаковка	- 1 шт.
Паспорт	- 1 экз.

Свободная розничная цена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Часы механические с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, календарем, автоподзаводом, на 21 рубиновом камне. Часы Луч 2616М имеют одинарный календарь (число месяца), часы Луч 2627М имеют двойной календарь (число месяца, день недели). Суточный ход часов при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ в пределах от минус 20 до плюс 60 с/сут.

Резерв продолжительности действия автоподзавода не менее 24 ч после 10 ч ношения на руке.

Срок службы часов 5 лет.

Срок хранения часов не более 18 месяцев со дня их изготовления до продажи потребителю.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Часы безопасны в эксплуатации.
2. Заводная головка может занимать три фиксированных положения: 1 –исходное, 2 –промежуточное для корректировки чисел месяца (одинарный календарь).

чисел месяца и дней недели (двойной календарь),
3-наиболее удаленное от корпуса (для перевода
стрелок).

3. Для установки часов на текущее время вытяните заводную головку в положение 3. Вращая головку, установите на нужное время минутную и часовую стрелки и возвратите головку в положение 1.

4. Для корректировки чисел месяца и дней недели вытяните заводную головку в положение 2. Вращая заводную головку на себя, откорректируйте число месяца, от себя – день недели на нужном языке и возвратите головку в положение 1.

Если срабатывание календаря приходится на дневное время, то необходимо перевести часовую стрелку на 12 часов вперед, чтобы смена показаний календаря происходила в полночь. **Внимание!** Не корректировать числа месяца с 21 ч до 4 ч.

5. Часы с автоподзаводом при повседневной носке заводить не требуется. Работа часов обеспечивается устройством автоматического завода вследствие

движения руки во время ношения часов.

Если часы не носились на руке более 24 часов, их необходимо завести вращением заводной головки от себя (15-18 оборотов). **Внимание!**

Не пытайтесь произвести заводку пружины до упора, механизм автоподзавода его не имеет.

6. Если корпус часов водонепроницаемый и заводная головка закручивается, то сначала нужно отвернуть заводную головку, произвести корректировку показаний часов и календаря и закрутить головку. При отвернутой заводной головке корпус часов будет пропускать влагу. Водозащищенный корпус предохраняет механизм от случайного кратковременного воздействия брызг воды.

Часы в обыкновенном исполнении корпуса следует беречь от запыления и воздействия влаги.

7. Сапфировое стекло обладает высокой прочностью, износостойкостью, устойчивостью к механическим воздействиям.

[illegible]